



SATELLITE 2

PRISE DE COMMANDE FIXE



- est une prise de commande fixe dans la salle
- permet de prendre les commandes en salle sans passer par le STAR VISION +
- se connecte au TPV STAR VISION +
- édite les notes clients
- fonctionne avec toutes les télécommandes de la série CSI SMART
- Remplace le STAR VISION + dans un réseau de STAR VISION +
- fonctionne en WI FI, et sous Android
- se positionne à l'horizontale ou en accroche murale
- coûte 2 à 3 fois moins cher qu'un Terminal Point de Vente STAR VISION +

SYSTÈME

- **CPU** : ARM Cortex-A9 Quad Core 1.0Ghz
- **RAM** : DDR III 1Go
- **Mémoire** : NAND FLASH (8Go)
- **OS** : Android JellyBean 4.3



ÉCRAN

- **Résolution** : 15" LED LCD (1024 x 768)
- **Tactile** : 5W Résistif (Tactile résistif - option) (PCAP Tactile - option)

INTERFACES

- **Serial** : 4 Ports (D-SUB 2 Ports, RJ-45 2 Ports)
- **USB** : 4 Ports
- **Ethernet 10/100/1000 Mbps** : 1
- **VGA** : 1 Port
- **HDMI** : 1 Port
- **Tiroir** : 2 Ports/2 CH (12V / 24V sélectionnable)
- **Audio** : haut-parleur interne (1.5W), 1 Port sortie audio

DIVERS

- **MSR** : 1/2/3 Track(USB) Support
- **Clef Dallas** : Type USB
- **Afficheur client** : 15" (1024 x 768) - 9.7" (1024 x 768) Afficheur plat - 20CH x 2 Ligne VFD
- **Alimentation électrique** : DC 12V / 5A

OPTIONS

- Montage mural
- Pied démontable

FONCTIONS

- Saisie commande limonade
- Saisie commande bar
- Saisie commande table
- Gestion des serveurs
- Gestion des menus et formules avec TVA multiple
- Gestion des cuissons
- Gestion des accompagnements
- Gestion des commentaires
- Gestion des notes
- Gestion des paiements
- Programmation directe par : STAR VISION +
- Récupération de la programmation du : STAR VISION +

Garantie : 2 ans



CASH SYSTEMES INDUSTRIE

Technoparc Epsilon
RD 100 - 83700 SAINT RAPHAËL - FRANCE
Tel. : +33 (0) 825 560 615 - Fax : + 33 (0)4 98 11 45 70
www.cashsystemes.eu - Email : info@cashsystemes.eu



www.cashsystemes.eu



info@cashsystemes.eu



www.facebook.com/GroupeCSI



www.twitter.com/GroupeCSI